

MULTÍMETRO DIGITAL LIMIT 610

REF: 153220108



Descripción

El Multímetro Electrónico 610 de Limit permite ajustar manual y automáticamente el rango de medición. Permite medir voltaje DC/AC, resistencia, capacitancia, frecuencia y permite el chequeo de diodos y chequeo continuado con alarma.

Características:

- Muestra un gráfico de barras analógico para transcribir las señales más rápidas e inestables
- Iluminación de pantalla
- Registra valores máximos y mínimos
- Prueba de diodos y de continuidad con vibración
- Retiene y almacena datos
- Conexión a ordenador para poder transferir datos
- Advertencia de nivel de batería.
- Incluye cable de PC con software y batería 1 pcs 9V (6F22)

Características técnicas

- ✓ **Peso neto:** 300 g.
- ✓ **Corriente DC (DCA):** 600-6000 μ A-60-600 mA-6-10 A
- ✓ **Corriente AC (ACA) resolución:** 0.1 μ A
- ✓ **Corriente AC (ACA):** 600-6000 μ A-60-600 mA-6-10 A
- ✓ **Temperatura resolución:** -10 - +50
- ✓ **Temperatura:** 0 - +40°C
- ✓ **Frecuencia precisión:** $\pm 0.1\%$ + 4 dígitos
- ✓ **Frecuencia resolución:** 0,001 Hz
- ✓ **Frecuencia:** 10 Hz-10 MHz
- ✓ **Capacitancia precisión:** $\pm 3\%$ + 5 dígitos
- ✓ **Capacitancia resolución:** 0.01pF
- ✓ **Capacitancia:** 40-400 nF-4-40-400-4000 μ F
- ✓ **Corriente DC precisión:** $\pm 1\%$ + 3 dígitos
- ✓ **Dimensiones:** 177 x 85 x 40 mm
- ✓ **Corriente DC resolución:** 0.1 μ A
- ✓ **Tensión DC precisión:** $\pm 1.0\%$ + 3 dígitos
- ✓ **Resistencia precisión:** $\pm 1.2\%$ + 2 dígitos
- ✓ **Resistencia resolución:** 0.1
- ✓ **Resistencia:** 600 Ω -6-60- Ω 600 K Ω -6-60 M Ω
- ✓ **Tensión AC precisión:** $\pm 1.2\%$ + 5 dígitos
- ✓ **Tensión AC resolución:** 0.01 mV
- ✓ **Tensión AC:** 6-60 mV-6-60-600-750 V
- ✓ **Tensión DC resolución:** 0.10 mV
- ✓ **Tensión DC:** 60-600 mV-6-60-600-1000V

☑ Corriente AC (ACA) precisión: $\pm 1.2\%$ + 5 dígitos

Imágenes



image not found or type unknown

